

ZEDIS II

Comandos:

B....BASIC

Este comando borrará toda la memoria e iniciará el BASIC. Uselo con cuidado.

C....CARGAR CODIGOS

Le permitirá CARGAR (LOAD) un bloque de códigos de cinta o disco. Si no se da dirección de comienzo, entonces los códigos se cargarán en la misma dirección desde la que se grabaron. Se debe dar un nombre cuando esté cargando de disco. Cargue los códigos dentro de la memoria libre.

D....DIRECCION

Esta opción desensamblará una página empezando en la dirección dada. Use la tecla hacia

la derecha del cursor para avanzar una página hacia adelante o la de la izquierda para retroceder. La tecla hacia arriba del cursor situará el modo scroll y la tecla hacia abajo situará el modo página, es decir, borrará la ventana antes de imprimir una página. Las teclas 1-9 le permitirán ver las siguientes 1-9 líneas. La tecla 0 cambiará el estilo de representación.

E...EJECUTAR

Este comando le permite ejecutar un bloque de códigos e insertar un punto de ruptura, si no necesita punto de ruptura pulse ENTER, ZEDIS ejecutará los códigos y volverá cuando encuentre una instrucción RET. El punto de ruptura se debería insertar dentro del primer byte de una instrucción, y debe ser usado en RAM. Al insertar un punto de ruptura, ZEDIS cargará AF, BC, DE, HL, IX e IY (no el juego alternativo) con los valores del JUEGO DE COPIA (consulte los comandos R y X) y enton-

ces ejecuta los códigos. En el momento de encontrar el punto de ruptura, todos los registros se copiarán en el JUEGO DE COPIA para que pueda examinarlos.

F...BUSCAR (FIND) DATOS

Esta opción buscará cualquier existencia de los códigos hexadecimales o la cadena de caracteres introducidos. La cadena de caracteres debe ir entre comillas ("cadena"). Pulsando una tecla se detendrá la búsqueda.

G...GRABAR CODIGOS

Grabará un bloque de códigos en cinta o disco. La dirección de ejecución es opcional. Debe dar un nombre cuando grabe en disco.

I....INTRODUCIR DATOS

Este comando le permitirá introducir códigos hexadecimales o una cadena de caracteres en memoria. La cadena debe ir entre comillas

("cadena"). Lo introducido será insertado en la dirección establecida con el comando D.

M....MOVER DATOS

Sirve para mover un bloque de códigos en memoria. Uselo con cuidado.

P...IMPRESORA (PRINTER)

Esta opción es ignorada si no hay presente una impresora. Enviará continuamente unas series de páginas numeradas a la impresora.

R....MODIFICAR REGISTROS

Con este comando es posible alterar los contenidos de los registros AF, BC, DE, HL, IX e IY en el JUEGO DE COPIA antes de usar el comando E. Pulsando ENTER dejará inalterados el par de registros.

X....EXAMINAR REGISTROS

Imprimirá el contenido de los registros en el

JUEGO DE COPIA después de usar el comando E.

Z...ZEDIS

Reiniciará ZEDIS. Uselo si la representación en pantalla se ha alterado.

DESENSAMBLADO DE LA ROM

Encontrará que es imposible desensamblar las ROMs, debido a que ocupan las mismas direcciones que la RAM, es decir, de &0000 a &3FFF y de &C000 a &FFFF, y necesitan ser activadas. Una vez que ha activado las ROMs, puede copiarlas dentro de la RAM libre para desensamblarlas. Use las siguientes rutinas.

Para copiar la ROM situada en la parte más baja, a la dirección &4000, teclee lo siguiente...

D 8000 <ENTER>

**I CD06B9210000110040010040EDB0C9
< ENTER >**

Esto se desensambla en:

8000 CALL &B906

8003 LD HL,&0000

8006 LD DE,&4000

8009 LD BC,&4000

800C LDIR

800E RET

E 8000 < ENTER > < ENTER >

Para copiar la ROM situada en la parte de arriba, a la dirección &4000, teclee lo siguiente...

D 8000 < ENTER >

**I CD00B92100C0110040010040EDB0C9
< ENTER >**

Esto se desensambla en:

8000 CALL &B900
8003 LD HL,&C000
8006 LD DE,&4000
8009 LD BC,&4000
800C LDIR
800E RET

E 8000 < ENTER > < ENTER >

Recuerde que ZEDIS calculará los saltos relativos y los presentará como direcciones en la nueva posición, pero los saltos absolutos, llamadas (CALL), etc., todavía conservarán su dirección original.